

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://constanta.nt-rt.ru/> || ctu@nt-rt.ru

Вихретоковые преобразователи серии ПД



ПДО

Измерение толщины диэлектрических покрытий (лакокрасочных, пластиковых, порошковых, анодных и др.) на электропроводящих неферромагнитных изделиях.



ПД1

Измерение толщины диэлектрических покрытий (лакокрасочных, пластиковых, порошковых, анодных и др.) на электропроводящих неферромагнитных деталях и изделиях.



ПД2

Преобразователи для измерения толстослойных диэлектрических покрытий на электропроводящих ферро- и неферромагнитных основаниях.



ПД3

Преобразователи для измерения толстослойных диэлектрических покрытий на электропроводящих ферро- и неферромагнитных основаниях.



ПД4, ПД5, ПД6

Преобразователи для измерения толстослойных диэлектрических покрытий на электропроводящих ферро- и неферромагнитных основаниях.

Преобразователи серии ПД

Преобразователи предназначены для измерения толщины диэлектрических неферромагнитных (анодноокисных, лакокрасочных, эмалевых, порошковых, пластиковых, мастичных и др.) покрытий на электропроводящих основаниях, а так же для измерения толщины электропроводящих неферромагнитных (хромовых, серебряных, оловянных, кадмиевых и т.п) покрытий на электропроводящих неферромагнитных основаниях.

Тип	Диапазон измерения толщин, мм	Основная погрешность измерения по диапазонам	Мин. диаметр основания, Øн/Øв, мм	Диаметр зоны измерения Øм, мм	Габариты, мм
ПДО	0-0,3	<± (0,01Т+1) мкм	2/12	1,5	Ø20×90
ПД1	0-2	< ± (0,01Т+1) мкм	4/12	4,7	Ø20×90
ПД2	0-15	0–7,5 мм: <± (0,015Т+0,01) мм 7,5–15 мм: <±0,02Т	5/12	20	Ø25×90
ПД3	0-30	0–20 мм: <± (0,015Т+0,05) мм 20–30 мм: < ±0,02Т	15/45	40	Ø25×90
ПД4	0-70	0–40 мм: <± (0,015Т +0,1) мм 40–70 мм: < ±0,02Т	80/270	90	Ø60×55
ПД5	0-90	0–80 мм: <± (0,015Т +0,5) мм 80–120 мм: <±0,02Т мм	120/350	120	Ø90×65
ПД6	0-120	0–80 мм: <± (0,015Т +0,5) мм 80–120 мм: <±0,02Т мм	120/350	120	Ø130×65